

Installatie

Schakelpaneel met 5 schakelaars en voltmeter

Met dit schakelpaneel in je dashboard kun je alles aan boord gemakkelijk aan of uit zetten, denk hierbij aan lampjes, radio, bilgepomp en nog veel meer accessoires. Het schakelpaneel is voorzien van 5 schakelaars en is geschikt voor 12 en 24 volt. Door de sterke en IP66 waterdichte uitvoering kun je het paneel ook buiten monteren.

Hoe installeer ik het schakelpaneel?

- ❖ Schakel alle stroom uit aan boord (AC&DC).
- ❖ Zaag de opening voor het plaatsen van het schakelpaneel.
- ❖ Sluit de positieve draad (+ rood) van het paneel aan op de + van de DC bron (accu) en de negatieve LED draad (- zwart) op de min (-) van het boordnet (evt. middels een negatieve busbar).
- ❖ Verbind de positieve draad (+ rood) van de verbruikers met de terminal op de schakelaars. Sluit de negatieve draad (- zwart) van de verbruikers aan op de min (-) van het boordnet (evt. middels een negatieve busbar). Plaats op de voorzijde van het paneel de benodigde (meegeleverde) stickers ter aanduiding van de aangesloten verbruiker(s).
- ❖ Verbind de positieve draad (+ rood) van de voltmeter met de + van de betreffende accu om het voltage te kunnen aflezen.
- ❖ Monteer het schakelpaneel in het paneel met de meegeleverde schroeven.
- ❖ Sluit alle stroom aan boord weer aan (AC&DC). Schakel 1 voor 1 alle schakelaars van het paneel in en uit om te controleren of alles naar behoren werkt.

