

NL



De PPR-3 is een afstandsbediening met aan/uit schakelfunctie en LCD display, toepasbaar voor de PurePower DC-AC inverter serie. Deze remote mag alleen gebruikt worden op modellen vanaf hardware V1.02. Te herkennen aan de 'C' in het artikelnummer en het bijbehorende, hierlangs vermelde logo. Bij gebruik op andere modellen kan dit schade opleveren aan zowel de remote als aan de inverter!

De behuizing is zowel als opbouw als inbouw te gebruiken. Sluit de bijgeleverde kabel aan op de daarvoor bestemde connector op de PPR-3. Sluit de andere zijde aan op de 'remote' uitgang op de inverter.

> Schakel de aan/uit schakelaar op de inverter zelf op **OFF**.

Anders zal de afstandsbediening niet werken.

> Gebruik alleen de origineel meegeleverde kabel!

#### ***Instructies bij gebruik als opbouw:***

Monteer de behuizing door middel van een tweetal schroeven (max M4) in de daarvoor bestemde gaten (A). Let op: vast is vast.

#### ***Instructies bij gebruik als inbouw:***

> De paneeldikte mag maximaal 10mm zijn.

> Inbouwruimte moet minimaal 27mm diep zijn.

1. Creëer een gat van 43x73mm op de gewenste plek/positie.
2. Verwijder aan de achterzijde van de behuizing de twee schroeven (B), hierdoor kan de achterkap van de behuizing af gehaald worden.
3. Plaats de PPR-3 in het gecreëerde gat en schroef deze vast met behulp van een tweetal schroeven te plaatsen in de daarvoor bestemde gaten (A).

